

Свет и отличия аппаратур на Remo Hobby Smax

В данной статье буду говорить о Smax, но все тоже самое будет актуально и другим моделям 16-го масштаба

Не все знают, что с завода Smax выпускается с 3-мя вариантами электроники:

1. Коллекторная версия с приемником первой версии E9901-V1 и пульт первой версии E9911
Данный вариант поддерживает возможность включение/выключения света с пульта, подключенного в специально предназначенный для него двухпиновый разъем на приемнике
2. Коллекторная версия с приемником второй версии E9901-V2 и пульт второй версии E9911-V2
Данный вариант не поддерживает возможность включение/выключения света с пульта, при подключении света через специальный разъем, он будет работать всегда, когда приемник включен
3. Бесколлекторная версия приемника E9931 с пультом второй версии E9911-V2
Данный вариант так же не поддерживает возможность включение/выключения света с пульта, при подключении света через специальный разъем, он будет работать всегда, когда приемник включен, но на приемнике будет уже 2 двухпиновых разъема.

Внешний вид и отличительные особенности приемников		
		
E9901-V1 Регулятор скорости для Remo Hobby Smax 1/16	E9901-V2 Регулятор скорости для Remo Hobby Smax 1/16	E9931 Регулятор скорости для бесколлекторного Remo Hobby Smax 1/16
При включении около антенны загорается красный светодиод	При включении около антенны загорается синий светодиод, около радиатора дополнительно установлен конденсатор. Некоторые 3-х пиновые сервы отказываются работать с данным приемником (Пример JX-2506)	Предусмотрено два двухпиновых разъема для подключения света.

Внешний вид и особенности пультов	
Пульт первой версии E9911(без маркировки под крышкой) Совместим только с приемником коллекторной версии E9901-V1	Пульт второй версии E9911-V2 под крышкой имеет маркировку RH1-v2 Совместим с приемниками E9901-V2 и E9931, несовместим с E9901-V1
	

Для тех кто будет подключать свет через двухпиновый разъем потребуется:

1. Приобрести готовый набор света с двухпиновым разъемом Molex 1.25



Светодиоды "Derb" для лайт-бара Remo
Hobby Smax 1/16

Арт: DB-5006

<https://radiupravljajemye-modeli.ru/p400647222-svetodiody-derb-dlya.html>

2. Либо купить более дешевый набор света с Aliexpress и отдельно разъем Molex 1.25



https://ru.aliexpress.com/item/32972629854.html?spm=a2g0v.search0604.3.33.75f95066oXFUVW&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CcppcSwitch_0&algo_expid=93519ce6-a52e-44cf-801c-e4035120c274-4&algo_pvid=93519ce6-a52e-44cf-801c-e4035120c274

Внешний вид разъема Molex 1.25

Molex 1,25



Для тех, кому по тем или иным причинам не подходит вариант с подключением света через выше описанный разъем (Molex 1.25), на коллекторных версиях приемников (E9901-V1 и E9901-V2) вышеописанный свет с Aliexpress можно подключить через трехпиновый разъем для сервопривода (изначально закрытый черной, выступающей из корпуса заглушкой)